

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ

1. Συντήρηση των δύο Η/Ζ

1. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Η/Ζ 400 KVA και 800 KVA

- α. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 800 KVA με πετρ/ρα PERKINS 3012-TAG3
β. „ „ „ 400 KVA με πετρ/ρα ROLLS ROYCE CV8-3206

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ Η/Ζ

1. Δύο	φίλτρα ελαίου	P 559129	για το Η/Ζ	400 KVA
2. Ένα	„	καυσίμου P 550365	„ „ „	400 KVA
3. 80	λίτρα	λάδι ημισυνθετικό 15W-40	„ „ „	400 KVA
4. 80	„	αντιψυκτικό	„ „ „	400 KVA
5. Δύο	φίλτρα	αέρος	„ „ „	400 KVA
6. 122	λίτρα	λάδι ημισυνθετικό 15W-40	„ „ „	800 KVA
7. 122	λίτρα	αντιψυκτικό	„ „ „	800 KVA
8. Τρία	φίλτρα	ελαίου CV 2473 P 551253	„ „ „	800 KVA
9. Δύο	„	καυσίμου OD 19596 P 550365	„ „ „	800 KVA
10. Δύο	„	αέρος CV 20948	„ „ „	800 KVA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ Η/Ζ

- α. ανάμιξη με το πετρέλαιο καυσίμου των κατάλληλων χημικών ,περιλαμβανομένης της προμήθειας αυτών, με το υπάρχων καύσιμο της δεξαμενής καυσίμου των δύο Η/Ζ
β. έλεγχος ηλεκτρονικών διαχειριστών BE 2000
γ. αντικατάσταση της μονάδος ηλεκτρομαγνητικής προστασίας ενός MCCB 1250 A.
δ. συντήρηση των αυτομάτων διακοπών μεταγωγής του ρεύματος ΔΕΗ - Η/Ζ του πίνακα ισχύος
ε. συντήρηση του διακόπτη ισχύος συστήματος BY-PASS του ανωτέρω πίνακα.
στ. έλεγχος και επισκευή στον ηλεκτρονικό πίνακα αυτοματισμού του συστήματος μεταγωγής που δίνει την δυνατότητα να ξεκινάει το 800 KVA και σε περίπτωση αδυναμίας να ξεκινάει το 400 KVA και αντίστροφα
ζ. έλεγχος διοδίων στην ηλεκτρογεννήτρια
η. αντικατάσταση ιμάντων
θ. έλεγχος προθερμαντήρα.
ι. έλεγχος ακροφυσίων
κ. έλεγχος καλής λειτουργίας των αντλιών καυσίμου